

PDAP ۱۲۵۰

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۲۵۰ KVA

کوپله شده تحت OEM CERTIFICATE پرکینز انگلستان

موتور دیزل

- موتور دیزل پرکینز انگلستان مدل TAG۳۰۸-۴۰۰
- تعداد ۸ سیلندر خطی با حجم ۳۰٫۵ لیتر
- حجم مخزن آب رادیاتور : ۱۴۳ لیتر
- سیستم هوای ورودی توربو شارژر
- حجم مخزن روانکاری (روغن) : ۱۵۳ لیتر
- استارت الکتریکی ۲۴۷
- گاورنر الکترونیکی
- اینتر کولر

ژنراتور (آلترناتور)

- ژنراتور استمفورد انگلستان مدل PIV۳۴A
- درجه حفاظت IP ۲۳
- بدون جاروبک Brushless
- خود تحریک Self excited
- مجهز به تنظیم کننده ولتاژ (AVR)
- دقت تنظیم ولتاژ $\pm 0.5\%$
- سه فاز $V 230/380$ - فرکانس ۵۰ Hz

دیزل ژنراتور کوپل پایور دیزل آسیا

- باتری خشک اتمی / سایلنسر اگزوز / لرزه گیر آکاردئونی اگزوز / ضربه گیر زیر شاسی
- ابعاد دیزل ژنراتور (میلی متر) : طول : ۴۴۷۰ - عرض : ۲۰۴۰ - ارتفاع : ۲۴۰۰
- نشانگر میزان سوخت موجود در باک (Option)
- امکان جا به جایی دیزل ژنراتور با لیفتراک
- دارای رک باطری با بست نگهدارنده
- شاسی رنگ کوره ای الکترو استاتیک
- شاسی فولادی (ورق آهنی با ضخامت ۴ الی ۸ میلی متر)

میزان مصرف سوخت		
۱۵۰۰ دور در دقیقه		توان موتور
l/hr	g/kWh	
۲۶۹	۲۱۰	توان استند بای Standby power
۲۴۴	۲۰۶	توان پرایم Prime power
۱۸۸	۲۰۲	۷۵٪ پاور پرایم
۱۲۰	۲۰۴	۵۰٪ پاور پرایم

قدرت موتور				توان دیزل ژنراتور		نوع کاربری	دور موتور (rpm)
Gross		NET					
hp	KWm	hp	KWm	Kwe	KVA		
-	-	۱۲۷۰	۹۴۷	۹۰۰	۱۱۲۵	توان پرایم Prime power	۱۵۰۰
-	-	۱۴۰۸	۱۰۵۵	۱۰۰۰	۱۲۵۰	توان استند بای Standby power	

خدمات شرکت پایور دیزل آسیا

- ۱ سال یا ۱۰۰۰ ساعت کارکرد ضمانت کلیه قطعات دیزل ژنراتور
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- تأمین قطعات اصل و با کیفیت
- انجام سرویس های دوره ای (Option)

* توان های ۱۸۰۰ دور برای دیزل ژنراتور با فرکانس ۶۰ Hz می باشد.

Prime power: prime power is Available for an unlimited number of annual operating hours in variable load applications, in accordance with ISO ۸۵۲۸-۱ ۱۰٪ overload capability is available for a period of ۱ hour within ۱۲ hour period of operation, in accordance with ISO ۳۰۴۶-۱
Standby power: The standby power rating is applicable for supplying emergency power in variable load applications in accordance with ISO ۸۵۲۸-۱ Overload is not allowed.

آدرس : تهران - شهرک صنعتی پرند - خیابان صنعت - میدان کارگر - بلوار خزر - خیابان پونه - پلاک E۱۰

شماره های تماس شرکت : ۴۵ و ۴۳ و ۰۲۱-۵۶۴۱۷۷۴۱



- کنترل کننده میکرو پروسسوری ComAp ساخت چک
- تابلو Manual با قابلیت نمایش مشخصات کارکرد دیزل ژنراتور و علائم هشدار
- قابلیت برنامه ریزی از طریق نرم افزار
- رله فیندر (Finder) ایتالیا و کلید قدرت اشنايدر (Schneider) فرانسه
- مانیتورینگ کلیه پارامتر های دیزل ژنراتور (ولتاژ - جریان - خطاها - هشدارها)
- امکان کنترل دیزل ژنراتور از طریق SMS / موبایل / اینترنت (Option)
- نمایش مشخصات دیزل شامل ولتاژ باطری - فشار روغن - دمای آب - ساعت کارکرد دیزل
- امکان ذخیره و نمایش رویداد های اتفاق افتاده با تاریخ و ساعت تا دو ماه
- دارای حفاظتهای Over Load - Over/Under Frequency - Over/Under Voltage
- امکان تعریف Password

مشخصات کابوپی سابلنت

مخزن سوخت	وزن کل دستگاه	ابعاد (میلی متر)	db@1m	مدل کابوپی	تصویر کابوپی سابلنت
سفارشی (Option)	۲۲۸۲۰ Kg	طول: ۹۰۰۰ عرض: ۲۴۰۰ ارتفاع: ۲۵۵۰	۸۰ db	کانتینری	

امکانات قابل انتخاب برای دیزل ژنراتور

- گرم کن دیزل و گرم کن ژنراتور
- مخزن سوخت اضافی
- تابلو سنکرون دیزل ژنراتور
- تابلو ATS دیزل ژنراتور
- صدا خفه کن اگزوز مجهز به Spark Arrestor
- فلنچ و اتصالات لازم جهت اتصال فلکسیبیل اگزوز و صدا خفه کن
- آب مخصوص رادیاتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- روغن موتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- پمپ تغذیه مخزن سوخت
- ضد یخ