

PDAP ٦٦

دیزل ژنراتور پرکینز ٦٦ KVA

کوپله شده تحت OEM CERTIFICATE پرکینز انگلستان

موتور دیزل

- موتور دیزل پرکینز انگلستان مدل ١١٠٣٨-٣٣TGF
- تعداد ٣ سیلندر خطی با حجم ٢,٣ لیتر
- حجم مخزن آب رادیاتور : ١٣ لیتر
- سیستم هوای ورودی توربو شارژر
- حجم مخزن روانکاری (روغن) : ٨ لیتر
- استارت الکتریکی ١٢٧
- دارای گاورنر الکترونیکی
- دارای اینتر کولر

ژنراتور (آلترناتور)

- ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UC1٢٤F
- درجه حفاظت IP ٢٣
- بدون جاروبک Brushless
- خود تحریک Self excited
- مجهز به تنظیم کننده ولتاژ (AVR)
- دقت تنظیم ولتاژ $\pm 1,5\%$
- سه فاز $V 380/230$ - فرکانس ٥٠ Hz

دیزل ژنراتور کوپل پایور دیزل آسیا

- باتری خشک اتمی / سایلنسر اگزوز / لرزه گیر آکاردئونی اگزوز / ضربه گیر زیر شاسی
- ابعاد دیزل ژنراتور (میلی متر) : طول : ١٩٢٠ - عرض : ٨٠٠ - ارتفاع : ١٥٥٠
- نشانگر میزان سوخت موجود در باک (Option)
- امکان جا به جایی دیزل ژنراتور با لیفتراک
- دارای رک باطری با بست نگهدارنده
- شاسی رنگ کوره ای الکترو استاتیک
- شاسی فولادی (ورق آهنی با ضخامت ٤ الی ٨ میلی متر)

میزان مصرف سوخت				
۱۸۰۰ دور در دقیقه		۱۵۰۰ دور در دقیقه		توان موتور
l/hr	g/hr	l/hr	g/KWh	
۱۸،۲	۴،۰	۱۶،۲	۲،۷	توان استند بای Standby power
۱۶،۶	۳،۶	۱۴،۸	۲۰،۸	توان پرایم Prime power
۱۲،۵	۲،۷	۱۱،۲	۲۰،۹	۷۵٪ پاور پرایم
۸،۸	۱،۹	۸،۰	۲۲۴	۵۰٪ پاور پرایم

قدرت موتور				توان دیزل ژنراتور		نوع کاربری	دور موتور (rpm)
Gross		NET					
hp	KWm	hp	KWm	Kwe	KVA		
۷۹,۹	۵۹,۶	۷۸,۳	۵۸,۴	۵۲	۶۵	توان پرایم Prime power	۱۵۰۰
۸۸	۶۵,۶	۸۶,۲	۶۴,۳	۵۷,۲	۷۱,۵	توان استند بای Standby power	
۸۴,۹	۶۳,۳	۸۲,۱	۶۱,۲	۵۴,۵	۶۸,۱	توان پرایم Prime power	۱۸۰۰
۹۳,۳	۶۹,۶	۹۰,۵	۶۷,۵	۶۰,۱	۷۵,۱	توان استند بای Standby power	

خدمات شرکت پایور دیزل آسیا

* توان های ١٨٠٠ دور برای دیزل ژنراتور با فرکانس ٦٠ Hz می باشد.

- ١ سال یا ١٠٠٠ ساعت کارکرد ضمانت کلیه قطعات دیزل ژنراتور
- ١٥ سال خدمات پس از فروش
- تأمین قطعات اصل و با کیفیت
- انجام سرویس های دوره ای (Option)

Prime power: prime power is Available for an unlimited number of annual operating hours in variable load applications, in accordance with ISO ٨٥٢٨-١ ١٠٪ overload capability is available for a period of ١ hour whith in ١٢ hour period of operation, in accordance with ISO ٣٠٤٦-١
Standby power: The standby power rating is applicable for supplying emergency power in variable load applications in accordance with ISO ٨٥٢٨-١ Overload is not allowed.

آدرس : تهران - شهرک صنعتی پرند - خیابان صنعت - میدان کارگر - بلوار خزر - خیابان پونه - پلاک E١٠

شماره های تماس شرکت : ٤٥ و ٤٣ و ٥٦٤١٧٧٤١-٠٢١



- کنترل کننده میکرو پروسسوری ComAp ساخت چک
- تابلو Manual با قابلیت نمایش مشخصات کارکرد دیزل ژنراتور و علائم هشدار
- قابلیت برنامه ریزی از طریق نرم افزار
- رله فیندر (Finder) ایتالیا و کلید قدرت اشنایدر (Schneider) فرانسه
- مانیتورینگ کلیه پارامترهای دیزل ژنراتور (ولتاژ - جریان - خطاها - هشدارها)
- امکان کنترل دیزل ژنراتور از طریق SMS / موبایل / اینترنت (Option)
- نمایش مشخصات دیزل شامل ولتاژ باتری - فشار روغن - دمای آب - ساعت کارکرد دیزل
- امکان ذخیره و نمایش رویداد های اتفاق افتاده با تاریخ و ساعت تا دو ماه
- دارای حفاظتهای Over Load - Over/Under Frequency - Over/Under Voltage
- امکان تعریف Password

مشخصات کانوپی سایلنت

تصویر کانوپی سایلنت	مدل کانوپی	db@۱m	ابعاد (میلی متر)	وزن کل دستگاه	مخزن سوخت
	C-۸۰	۸۰ db	طول: ۲۲۸۰ عرض: ۱۰۹۵ ارتفاع: ۱۵۰۰	۱۳۷۳ Kg	۲۴۰ لیتر (Option)

امکانات قابل انتخاب برای دیزل ژنراتور

- گرم کن دیزل و گرم کن ژنراتور
- مخزن سوخت اضافی
- تابلو سنکرون دیزل ژنراتور
- تابلو ATS دیزل ژنراتور
- صدا خفه کن اگزوز مجهز به Spark Arrestor
- فلنچ و اتصالات لازم جهت اتصال فلکسیبیل اگزوز و صدا خفه کن
- آب مخصوص رادیاتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- روغن موتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- پمپ تغذیه مخزن سوخت
- ضد یخ